

A kijelző nullázása

Előfordulhat, hogy a kijelzőbeállításokat nullázni szeretné. Erre két lehetőség van:

- **Részleges lenullázás:** Ez a beállításokat a gyári alapértékekre állítja vissza. Minden elmentett táblaadat érintetlen marad.
- **Teljes lenullázás:** Ez a beállításokat a gyári alapértékekre állítja vissza, **és** minden elmentett adatot töröl – ideértve a táblaadatokat is.

Megjegyzés – Csak akkor hajtson végre teljes nullázást, ha az végképp szükséges, vagy ha a Trimble műszaki támogatása arra kifejezetten utasítja Önt.

Részleges lenullázás

1. Kapcsolja ki a kijelzőt, majd kapcsolja be újra.
2. Várja meg, hogy a második induló képernyő alsó állapotávja félig megteljen:



3. Nyomja meg egyszerre a bekapcsoló gombot és a **felső** fényerő-szabályozó gombot:



4. Tartsa lenyomva a gombokat addig, míg a kijelző sípolni nem kezd.

Teljes lenullázás

1. Kapcsolja ki a kijelzőt, majd kapcsolja be újra.
2. Várja meg, hogy a második induló képernyő alsó állapotávja félig megteljen:



3. Nyomja meg egyszerre a bekapcsoló gombot és **mind a kettő** fényerő-szabályozó gombot:



4. Tartsa lenyomva a gombokat addig, míg a kijelző sípolni nem kezd.