

A biztosítékok elrendezése a 8 pólusu biztosíték szekrényben

- 1 - Szerelőlámpa dugaszaljzat, munka fényező a hátsó sárvédőn /15 A/
- 2 - Baloldali hosszúfény és ellenőrző lámpa /8 A/
- 3 - Jobboldali hosszúfény és ellenőrző lámpa /8 A/
- 4 - Baloldali tompítottfény a hűtőrácsban és a vezetőfülke tetején, műszerfal megvilágítás /8 A/
- 5 - Jobboldali tompított fény a hűtőrácsban és a kabinon /8 A/
- 6 - Baloldali pozíciófények, rendszám tábla világítás és a 7 pólusu dugaszaljzat /8 A/
- 7 - Jobboldali helyzetlámpák /8 A/
- 8 - Irányjelző villogók /8 A/

A biztosítékok elrendezése a 6 pólusu biztosíték táblán

- 9 - Hátsó munkafényező a vezetőfülkén, vezetőfülke világítás, szivargyújtó, rádió-magnó /15 A/
- 10 - Üres /8 A/
- 11 - Mérőeszközök /fordulatszám mérő, hőmérő, nyomásmérő, üzemanyagmérő /és ellenőrző lámpák/kenés, kézi fék, fékfolyadékszint, min. levegőnyomás, nyomatékfokozó, légszűrő szennyeződés /8 A/
- 12 - Bal fűtőventillátor - teljes sebesség, bal és jobb fűtőventillátor - csökkentett sebesség, szélvédő mosó, első hidraulikus differenciálzár elektromágnes szelepe /15 A/
- 13 - Fűtésátkapcsoló, első és hátsó ablaktörő, mágneskapcsoló relék a vezetőfülkében, hátsó szélvédő melegítő fűtés ellenőrző lámpa /8 A/
- 14 - Jobboldali fűtőventillátor - teljes sebesség - hátsó szélvédő fűtés /15 A/

A kormányoszlopon vannak elhelyezve még:

- szerelőlámpa dugaszaljzat /43/3. ábra/
- félvezető szabályozó,
- elektronikus villogó megszakító.

Azokat a kezelőelemeket, amelyek a vezetőfülke berendezéséhez tartoznak, a vezetőfülkével foglalkozó fejezetben tárgyaljuk.